## techŜtep

## **Techstep Essentials MDM** Przegląd polityk

Data: 01/12/2023

Aby rozpocząć konfigurację polityk, przejdź do zakładki **Zaawansowane** → **Ustawienia** → **Polityki**. Dostępne operacje (przyciski na górze listy) to:

- 1. **Dodaj szablon polityki** umożliwia administratorowi utworzenie nowego szablonu polityki.
- 2. **Odśwież polityki na urządzeniach** umożliwia administratorowi zastosowanie polityki na wielu urządzeniach.
- 3. **Status polityk** umożliwia przegląd urządzeń przypisanych do każdej polityki, urządzeń zgodnych, urządzeń z nieaktualną polityką i urządzeń, na których polityka nie została jeszcze wdrożona.

		Dodaj szablon polityk	ci Odśwież polityki n	a urządzeniach	E Stan polityk					
Dodaj szablon polityki (	Ddśwież polityk	C E ki na urządzeniach Stan polityk								
Domyślna polityka										
	Nazwa szablonu polityki			Utworzony w	Ostatnio zmieniany					
Default policy				2021-09-10 13:37:23	2023-03-01 15:48:40	Q			Ľ	
<<   <   <u>1</u>   wszystkie (11)   >   >>   25 🖍 pozycji na stronie										
Nazwa szablonu polityki Szukaj Wyczyść										
Nazwa szablonu polityki	Priorytet	Przypisane grupy użytkowników	Przypisane grupy urządzeń	Utworzony w	Ostatnio zmieniany					
	ŧ	Ambulanse		2023-06-08 11:38:09	2023-10-05 13:46:05	Q	1	, Maria		Î
	<b>†</b> ‡	Sales, SalesDEMO		2023-03-22 14:45:28	2023-05-03 09:12:27	Q	۳	P		Î
	<b>†</b> ‡	Oskar Documentation, Samsung	Oskar_Documentation	2023-03-03 13:43:58	2023-06-07 11:02:26	Q	1	. MAR	L	Î
	<b>†</b> ‡	Meny	DG_Meny	2022-09-07 10:29:06	2022-09-07 14:13:35	Q	۳			Î

UWAGA: Domyślna polityka znajduje się teraz na górze listy i nie można do niej przypisać grup. Polityka jest stosowana do urządzeń, które nie są przypisane do żadnej innej polityki.

Opis kolumn listy szablonów polityk:

- 1. **Nazwa szablonu polityki** nazwa szablonu polityki (kliknięcie na nazwę, otwiera stronę edycji polityki)
- Priorytet kolejność wyboru szablonu polityki dla urządzeń (jeśli użytkownik nie jest przypisany do żadnej z grup używanych w istniejących szablonach polityk - ostatni szablon polityki zostanie zastosowany dla urządzeń użytkownika, jeśli użytkownik jest przypisany do jednej z grup

używanych w istniejących szablonach polityk – najwyższy szablon polityki zostanie zastosowany dla urządzeń użytkownika). Kliknięcie zielonych strzałek zmienia kolejność.

- 3. **Przypisane grupy użytkowników** grupy użytkowników przypisane do szablonu polityki
- 4. **Przypisane grupy urządzeń** grupy urządzeń przypisane do szablonu zasad
- 5. Utworzono data utworzenia szablonu polityki
- 6. Ostatnio zmieniany data ostatniej zmiany szablonu polityki
- 7. Kolumna akcji opisana szczegółowo w poniższej tabeli

Akcja	Ikona	Opis
Podgląd polityki	Q	Wyświetla szczegóły szablonu polityki (bez możliwości edycji).
Pokaż stan polityki		Otwiera okienko z przeglądem urządzeń przypisanych do polityki, urządzeń zgodnych, urządzeń z nieaktualną polityką i urządzeń, na których polityka nie została jeszcze wdrożona.
Edycja		Otwiera formularz edycji
Zapisz jako	Ľ	Zapisuje istniejącą politykę jako nową
Usuń	Î	Dodaje możliwość usunięcia szablonu polityki (tylko jeśli szablon polityki nie jest obecnie stosowany na żadnym z urządzeń). Jeśli taki szablon polityki jest obecnie stosowany – zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy ("Szablon polityki jest już stosowany na urządzeniach i nie można go usunąć").

## 1. Odświeżanie polityki na urządzeniach

Kliknięcie przycisku **Odśwież polityki na urządzeniach** przekierowuje do strony operacji. Lista urządzeń jest automatycznie uzupełniana wszystkimi urządzeniami, na których należy zastosować politykę (urządzenia z nieaktualnymi politykami oraz na których polityki nie są stosowane, ale mają zainstalowanych agentów).

Dodaj szable	<b>)</b> on polityki	Odśwież polit <u>i</u>	C yki na urządzeniach	EJ Stan polityk					
					Domys	ślna p	olityka		
			Nazwa sza	blonu polityki					
Operacja:									
	Odśwież po	litykę							
			Lista urządzeń (3)		Wybierz urząd	zenia			
	Oskar Rode	iguez[]		Apple iPad 7	>	( <b>^</b>			
	Salg Norge	(sal[]		Apple iPad 7	>	C			
	Samsung T	echste[]	350635885367549	Samsung SM-G525 Galaxy XCo	over 5 X	C			
						Ŧ			
			Ustawieni	a dodatkowe:					
	Limit czasu	wykonania ope	eracji:	15 minut	~				
	<ul> <li>Wykon</li> </ul>	aj operację ter	az						
	O 2023	nego dnia: -12-03	o godzinie 16:39 🖸	) + losowo 0 ~	]				
	O Wykon okresz	aj operację pó: zależy od ustaw	źniej (operacja zostanie vień Agenta Bazowego)	wykonana gdy urządzenie połąc	czy się z serwer	em,			
	Wykon	aj operację pó: -12-03	źniej,zaczynając: o godzinie 16:39 (	+ Iosowo 0 v	]				
			Powró	t Wyślij					

Możesz zdecydować, czy chcesz wykonać operację teraz, czy zaplanować ją na później. Aby potwierdzić wybór, kliknij **Wyślij**.

## 2. Okienko stanu polityk

Po kliknięciu przycisku **Stan polityk** pojawi się okienko ze statusem wszystkich polityk. Wyskakujące okienko wyświetla przegląd urządzeń przypisanych do każdej polityki, urządzeń zgodnych, urządzeń z nieaktualną polityką i urządzeń, na których polityka nie została jeszcze wdrożona.

Kliknięcie ikony podglądu powoduje wyświetlenie listy urządzeń.

Dodaj szablon polityki Odśwież polityki na urządzeniach Stan	<b>J</b> polityk	
Status polityk		×
Urządzenia przypisane do polityk:	6	Q
Urządzenia zgodne z polityką:	1	Q
Urządzenia niezgodne z aktualną polityką:	2	Q
Urządzenia, na których polityka nie powiodła się:	1	Q
Urządzenia, na których polityka została ręcznie usunięta:	0	Q
Urządzenia, na których polityka nie jest jeszcze wprowadzona:	2	Q

Odśwież polityki Zamknij

Status polityki - Lista urządzeń - Wszystkie								×
<<   <   <u>1</u>   wszystkie (6)   >   >>								
Użytkownik	IMEI	Device UID	Numer seryjny	Model	Data ostatniego statusu	Status		•
Salg Norge		82796a71acae4712cb0c222d8bcbe6427af07453	DMPZTPQFMF3M	Apple iPad 7	2023-05- 04 09:00:48	0	1	I
Salg Norge		9c09c6f3c7df0f7c967537ebed57f03ec8d99655	DMPZTKY9MF3M	Apple iPad 7	2023-07- 26 09:14:52	0		
Oskar Rodriguez		1f6431dfd279e855abbd0d82eff14de8eca9b0d0	DMRZQCNYMF3M	Apple iPad 7	2023-05- 31 13:22:00	0	1	I
Samsung Techstep	350635885367549		R58T34JRZMJ	Samsung SM-G525 Galaxy XCover 5	2023-06- 21 08:11:12	0	1	
Rodriguez Ricardo			R52M202JMLF			Θ	1	1
Rodrinuez		$  \langle \langle   \rangle   1   wszystkie (6)   \rangle$	1 >> 1			-	-	•
				0	dśwież polity	/kę Za	amknij	

Lista urządzeń zawiera następujące parametry:

- 1. Użytkownik użytkownik urządzenia
- 2. IMEI, Device UID, Serial number identyfikator urządzenia
- 3. Model model urządzenia
- 4. **Data ostatniego statusu** data, kiedy polityka została pomyślnie zastosowana
- 5. Ikona bieżącego statusu
- Kolumna akcji z możliwością odświeżenia polityki na wybranym urządzeniu (poprzez kliknięcie ).

Istnieje możliwość odświeżenia polityki na wszystkich urządzeniach z nieaktualną polityką i na których polityka nie została jeszcze zastosowana (przycisk **Odśwież politykę** na dole wyskakującego okienka).

Status polityki jest opisany w następujący sposób:

- Jeśli urządzenie nie ma zastosowanego szablonu polityki kolor tekstu jest szary, a ikona stanu to<sup>23</sup>.
- Jeśli zastosowanie polityki na urządzeniu nie powiodło się- kolor tekstu jest czerwony, a ikona stanu to <sup>23</sup>.

tech<sup>S</sup>tep<sub>6</sub>

- Jeśli urządzenie ma nieaktualny szablon polityki (szablon polityki został zmieniony po zastosowaniu polityki na urządzeniu) - kolor tekstu jest pomarańczowy, a ikona stanu to
- Jeśli urządzenie jest zgodne z polityką kolor tekstu jest zielony, a ikona stanu to